

# Fernbedienung RC-AW

## ANLEITUNG



Benötigte Batterien: AAA (Micro 1,5V)

Kommunikationsprotokoll: RF – 2.4 G

Maximale Entfernung: 20m **(im freiem Feld)**

Anzahl der steuerbaren Lampen: 99 Gruppen (1-99) in einer Gruppe keine bekannte Begrenzung.

Funktionen: An / Aus, Dimmen, Farbtemperatur Einstellung, Timer An/Aus, 2 Szenen möglich, Auto Dimmfunktion, Auto Farbtemperatur, Übertragung der Einstellungen auf eine andere Fernbedienung

**HINWEIS** Die Fernbedienung funktioniert nur mit FUNK-Netzteil DRIVER-42W-F.

### EINSTELLUNGEN ZUR LAMPEN ZUORDNUNG

1. Nehmen sie die Lampe für ca. 3 Sekunden vom Netz, danach die Lampe einschalten und innerhalb von ca. 10 Sekunden folgende Schritte durchführen.
2. (Tastenzuordnung für die Lampe / Gruppe) auf dem Ziffernblock wählen sie 1 oder 2 Ziffern auf dem Tastenfeld 1-9
3. "ID" Taste drücken
4. Schritt 2 und 3 wiederholen (nach **einer** Wiederholung weiter zu Schritt 5.)
5. Dann blinkt die Lampe 1 mal kurz
6. Danach nehmen sie die Lampe kurz vom Netz (ca. 10 Sekunden) danach wieder einschalten
7. Die Programmierung ist nun Abgeschlossen!
8. Die Ziffernzuweisung löscht sich automatisch bei der Neuprogrammierung (neue Ziffernzuweisung)

### ÜBERPRÜFUNG DER LAMPENZUORDNUNG

1. Drücken sie die Ziffer auf der sie die Lampe zugeordnet haben
2. Jetzt können sie anhand der Tasten die Farbtemperatur, Helligkeit und Ein / Aus testen
3. Mit der "ALL" Taste können sie die kompletten zugeordneten Lampen / Gruppen Steuern

### KOPIEREN DER EINSTELLUNGEN

1. Drücken sie die "Ein" Taste (rot) an der programmierten Fernbedienung und die „S“ Taste (unten rechts) auf der zweiten Fernbedienung (die zum programmieren vorgesehen ist) gleichzeitig halten sie die Tasten ca. 6 Sekunden gedrückt. Wenn der Indikator (kontroll LED auf der Fernbedienung) 3 mal blinkt ist die Einstellung übernommen.

### NACHTLICHTMODUS

1. den Nachtlichtmodus aktivieren sie mit der "stark verdeckten Sonnentaste" (dritte Tasten von oben links)

### SZENEN MODUS

1. Auf der Fernbedienung können 2 Szenen eingelernt werden "A und B"
2. Nehmen sie die gewünschte Einstellung an der Lampe (Gruppe) vor
3. Drücken sie die Lampen (Gruppen) - Ziffer / Zahl der sie die Szene zuordnen möchten
4. Jetzt drücken sie die "ID" Taste und danach eine der beiden Szenentaste ("A" oder "B") die Kontroll LED blinkt 1 mal wenn die Speicherung abgeschlossen ist
5. Nun könne sie mit der "A" oder "B" Taste die gewünschte Szene mit einem Tastendruck abrufen